



## KONVERTER CASAMBI DIP 75-250MA 10W

Konverter Casambi gjør det enkelt å koble armaturene dine til et Casambi-nettverk – bare plugg inn, parr og styr lyset trådløst direkte i appen. Med DIP-Switch Power tilpasser du enkelt driveren til din armatur, justerer utstrømmen (mA) og får riktig effekt på stedet uten å bytte modell. Finnes i tre modeller – 10, 22 og 40 W – med DIP-power for justerbar utstrøm (mA). Det gjør at du dekker et bredt spekter av armaturer og alltid kan finne riktig effekt. Leveres med 2 meter ledningssett og støpsel (EU) for rask installasjon, og er klar til bruk direkte, med phonokontakt på sekundærsiden for enkel tilkobling. Ingen ekstra tilbehør er nødvendig. Konstantstrømsdriver for innendørs bruk i tørre omgivelser.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	6603037
Item Name:	Konverter Casambi DIP 75-250mA 10W
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	100 000h/9%
Flimmer (PstLM):	0,004
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

### TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60

## DRIFT OG TILKOBLING

<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>Styring:</b>	Casambi
<b>Drivermodell:</b>	Konstantstrøm
<b>Drivertype:</b>	Frittliggende
<b>Driver Produsent:</b>	Hide-a-lite
<b>Tilkobling (Type):</b>	Lampettledning
<b>Lenge tilførselsledning (cm):</b>	200
<b>Tilkobling (mm<sup>2</sup>):</b>	2x0,75-1,5
<b>Strekavlastning:</b>	Ja
<b>Sekundær tilkobling (Type):</b>	Kabelsett
<b>Lenge sekundær tilførselsledning (cm):</b>	10
<b>Sekundære utganger (par):</b>	1
<b>Utgangsspenning intervall (V):</b>	28-40V
<b>Effektfaktor <math>\lambda</math>:</b>	0,9
<b>Virkningsgrad (%):</b>	72
<b>Krafttab (W):</b>	2,6
<b>THD (%):</b>	3
<b>Effektintervall (W):</b>	3-10
<b>Maks effekt (W):</b>	10
<b>Standbyeffekt:</b>	0,3
<b>Maks belastning per utgang (W):</b>	10
<b>Konstantstrøm (mA):</b>	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
<b>Strøm (A):</b>	0,262
<b>Min Ta (°C):</b>	-20
<b>Maks Ta (°C):</b>	50
<b>Maks Tc (°C):</b>	90
<b>Dimteknik sekundærside:</b>	PWM
<b>Frekvens PWM dimring (Hz):</b>	>300
<b>Minnefunksjon ved spenningsbortfall:</b>	Ja
<b>Beskytt mot:</b>	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 130 °C
<b>Startstrøm (maks/tid):</b>	5,3A 42 $\mu$ s
<b>Overspenningsbeskyttelse DM (kV):</b>	1
<b>Sikring B10 (stk):</b>	70
<b>Sikring B16 (stk):</b>	110
<b>Sikring C10 (stk):</b>	70
<b>Sikring C16 (stk):</b>	110

## FARGE OG MATERIALE

<b>Materiell:</b>	Plast
<b>Farge:</b>	Hvit

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

<b>Driftsmiljø:</b>	Innendørs / tørre rom
<b>IP-klasse:</b>	20
<b>Beskyttelsesklasse:</b>	II
<b>Montering:</b>	Utenpåliggende
<b>Innfesting:</b>	Skruemontering
<b>Brannsikringsmerking:</b>	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
<b>Godkjenningsmerknad:</b>	CE, SELV
<b>Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):</b>	960
<b>Lengde (mm):</b>	126,5
<b>Bredde (mm):</b>	43
<b>Høyde (mm):</b>	31
<b>Vekt (kg):</b>	0,11



(mm)  
10/22W

