



## JOLLY ROUND 350

Pieni ja kätevä LED-vakiovirtaohjain. Sopii kojerasiaan, joka tekee ohjaimen sijoittamisesta erittäin helppoa. Toimii erinomaisesti pienissä kohteissa, kuten ikkunasyvennyksen valaisussa. Himmennettävä, Push (230V) tai 1-10V. Jolly Roundissa on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm<sup>2</sup> johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011401
Item Name:	Jolly Round 350
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitännälaitte:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitännälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Lähtöjänniteväli (V):	2-29V
Tehokerroin λ:	0,6
Tehoväli (W):	0-9
Vakiovirta (mA):	350
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	35
Maks. Tc (°C):	80
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 100 °C

## VÄRI JA MATERIAALI

**Materiaali:**

Muovi

**Väri:**

Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

**Käyttöympäristö:**

Sisätilat / kuivat tilat

**Asennus:**

Uppoasennus

**Paloturvallisuusmerkintä:**

MM-merkki

**Hyväksyntämerkintä:**

CE

**Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):**

850

**Korkeus (mm):**

22

**Halkaisija (mm):**


57

**Paino (kg):**

0,041

**Reikä Ø (mm):**

58mm



(mm)

