



JOLLY ROUND 700

Pieni ja kätevä LED-vakiovirtaohjain. Sopii kojerasiaan, joka tekee ohjaimen sijoittamisesta erittäin helppoa. Toimii erinomaisesti pienissä kohteissa, kuten ikkunasyvennyksen valaisussa. Himmennettävä, Push (230V) tai 1-10V. Jolly Roundissa on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011430
Item Name:	Jolly Round 700
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitälaitte:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Toisilähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	2-14V
Tehokerroin λ:	0,6
Tehoväli (W):	0-9
Maks. teho (W):	9
Vakiovirta (mA):	700
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	35
Maks. Tc (°C):	80
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 100 °C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Muovi

Väri:

Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kuivat tilat

Asennus:

Uppoasennus

Paloturvallisuusmerkintä:

MM-merkki

Hyväksyntämerkintä:

CE

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

850

Korkeus (mm):

22

Halkaisija (mm):

57

Paino (kg):

0,041

Reikä Ø (mm):

58mm

