



MUUNTAJA MICRO MD FDIM 350MA

Vaihehimmennettävä muuntaja vakiovirralla, joka sopii valon säätöön tavallisilla kierto/painohimmentimillä etu- tai takareunaohjauksella. Ohut rakenne helpottaa asennusta tilavaan kojerasiaan tai asennettaessa valaisimen yhteyteen käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (41 005 17).

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011417
Item Name:	Muuntaja Micro MD FDIM 350mA
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,037
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,026

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisilähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	12-28V
Tehoväli (W):	4,2-10
Maks. teho (W):	10
Vakiovirta (mA):	350
Virta (A):	0,06
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	70
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 110 °C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Muovi

Väri:

Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kuivat tilat

IP-luokka:

20

Kotelointiluokka:

II

Asennus:

Uppoasennus, Pinta-asennus

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys

Paloturvallisuusmerkintä:

MM-merkki

Hyväksyntämerkintä:

CE

Pituus (mm):

102

Leveys (mm):

37

Korkeus (mm):

21

Paino (kg):

0,065

Reikä Ø (mm):

46mm

