



JOLLY ROUND 350

Liten og smidig LED-driver for konstantstrøm. Passer i veggbokser, noe som gjør den enkel å montere. Fungerer utmerket i mindre prosjekter som belysning i vindusnisjer eller ved installasjon av armaturer. Dimbar via Push (230V) eller 1-10V. Jolly Round har skrueplinter som kan ta kabler opptil 2,5mm², og minnefunksjon som starter opp med den sist innstilte verdien etter spenningsbortfall.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	6621061
Item Name:	Jolly Round 350
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundær tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-1,5
Utgangsspenning intervall (V):	2-29V
Effektfaktor λ :	0,6
Effektintervall (W):	0-9
Maks effekt (W):	9
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	35
Maks Tc (°C):	80
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 100 °C

FARGE OG MATERIALE

Materiell:

Plast

Farge:

Hvit

Environmental Assessment:

Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:

Innendørs / tørre rom

Montering:

Innfelt

Brannsikkerhetsmerking:

MM-merke

Godkjenningsmerknad:

CE

Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):

850

Høyde (mm):

22

Diameter (mm):


57

Vekt (kg):

0,041

Hulltaking Reikå Ø (mm):

58mm



(mm)

