



## JOLLY ROUND 350

Liten och smidig LED-konverter för konstantström. Passar för apparatdosa, vilket gör den mycket lättplacerad. Fungerar utmärkt i mindre projekt som belysning i fönsternischer eller vid installation av armaturer. Dimbar via Push (230V) eller 1-10V. Jolly Round har skruvplintar som klarar kablar upp till 2,5mm<sup>2</sup> och minnesfunktion som tänds upp på senast inställda värde efter spänningsbortfall.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7980799
Namn:	Jolly Round 350
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmar (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

### DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	1-10V, Push 230V, Potentiometer
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-2,5
Anslutning sekundär (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5-1,5
Utgångsspänning Intervall (V):	2-29V
Effektfaktor λ:	0,6
Effekt intervall (W):	0-9
Max. effekt (W):	9
Konstantström (mA):	350
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	35
Max. Tc (°C):	80
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 100°C

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:

Plast

Färg:

Vit

Miljöbedömning:

Byggvarubedömningen

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:

Inomhus / torra utrymmen

Montage:

Infällt

Brandsäkerhetsmärkning:

MM-märke

Godkännandemärkning:

CE

Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):

850

Höjd (mm):

22

Diameter (mm):

57

Vikt (kg):

0,041

Håltagning Ø (mm):

58mm



(mm)

