hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





JOLLY ROUND 700

Pieni ja kätevä LED-vakiovirtaohjain. Sopii kojerasiaan, joka tekee ohjaimen sijoittamisesta erittäin helppoa. Toimii erinomaisesti pienissä kohteissa, kuten ikkunasyvennysten valaisussa. Himmennettävä, Push (230V) tai 1-10V. Jolly Roundissa on ruuviliittimet, joihin mahtuu jopa 2,5mm² johtimet, sekä muistitoiminto, joka sähkökatkon jälkeen sytyttää valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011430
Item Name:	Jolly Round 700
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,02
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Toisiolähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	2-14V
Tehokerroin λ:	0,6
Tehoväli (W):	0-9
Maks. teho (W):	9
Vakiovirta (mA):	700
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+35°C
Maks. Tc (°C):	80
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 100 °C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
Asennus:	Uppoasennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Korkeus (mm):	22
Halkaisija (mm):	57
Paino (kg):	0,041
Reikä Ø (mm):	58mm



