



LED-HIMMENNINMUUNTAJA 24V CASAMBI 100W

Tuotekuvaus

Monipuolinen ohjain 24V LED-nauhojen ohjaukseen. Asetukset helposti Casambi-sovelluksella.

Tekniset tiedot

Ohjaus Casambilla. Tukee 1–4 kanavaa yksiväriselleohjaukselle ja 1–2 kanavaa Tunable White-, RGB- ja RGBW-ohjaukselle. Syöttöjännite 230V AC. Avattavat liittimet helppoa kytkentää varten. Suojaluokka 2. Käyttöikä: 100 000h /10%.

Väri ja materiaali

Valkoinen muovikotelo.

Mitat ja asennus

IP20.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011466
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja 24V Casambi 100W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
--------------------------	--------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC, DC
Jänniteväli (V):	120...277V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Ei
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	6x0,5-1,5
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	92
Tehonhäviö (W):	8
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	20
Tehoväli (W):	1-100
Maks. teho (W):	100
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	100
Virta (A):	1,1
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	70,6A 516µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	2
Sulake B16 (kpl):	3
Sulake C10 (kpl):	3
Sulake C16 (kpl):	5

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	236,5
Leveys (mm):	67
Korkeus (mm):	34,5
Paino (kg):	0,56



(mm)
100/150W

