



## LED-MUUNTAJA PMR 12V

Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Asennus kojerasiaan tai vastaavaan.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4051125
Item Name:	LED-muuntaja PMR 12V
Takuu:	5 vuotta

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitännälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Tehoväli (W):	1-8,4
Min. Ta (°C):	-10
Maks. Ta (°C):	40
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumentuminen 110 °C

### VÄRI JA MATERIAALI

Väri:	Valkoinen
-------	-----------

## MITAT JA ASENNUS

<b>Käyttöympäristö:</b>	Sisätilat / kuivat tilat
<b>IP-luokka:</b>	20
<b>Kotelointiluokka:</b>	II
<b>Asennus:</b>	Uppoasennus
<b>Paloturvallisuusmerkintä:</b>	MM-merkki
<b>Hyväksyntämerkintä:</b>	CE
<b>Korkeus (mm):</b>	19
<b>Halkaisija (mm):</b>	53
<b>Paino (kg):</b>	0,05
<b>Reikä Ø (mm):</b>	53mm

