



## LED-MUUNTAJA SLT 12V 30W

Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumentumissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011434
Korvaa:	4011435
Item Name:	LED-muuntaja SLT 12V 30W
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitännälaite:	35 000h/4%
--------------------------	------------

### TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellijännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,75
Toisilähdöt (pari):	1
Tehoväli (W):	0-30
Valmiustilan teho:	0,3
Virta (A):	0,16
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	90
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	24
Sulake B16 (kpl):	40
Sulake C10 (kpl):	40
Sulake C16 (kpl):	65

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, S
Pituus (mm):	151
Leveys (mm):	40
Korkeus (mm):	30
Paino (kg):	0,15



(mm)

