hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





FJÄRRKONTROLL CASAMBI RGBW

Beskrivning

Casambi tryckknappar för enkel och flexibel styrning av belysning där enheterna kommunicerar via Casambi Mesh. Anpassade för både nya och befintliga belysningsinstallation

Teknisk data

Finns i olika utföranden med varierande funktion, matning och antal knappar eller ingångar. Se respektive produkt för anslutning och övrig teknisk data.

Mått och installation

Flexibla lösningar för väggmontage, placering på bord eller anslutning av nya och befintliga återfjädrande tryckknappar. Trådlösa modeller monteras enkelt med magnetfäste och kan flyttas efter behov.

Styrning

Programmeras enkelt via Casambi-appen för anpassad styrning av belysningen. Tänd, släck och dimra belysningen, justera färgtemperatur (Tunable White), styr RGB/RGBW och aktivera ljusscenarier.

BESKRIVNING

E-nummer:	1361371
Namn:	Fjärrkontroll Casambi RGBW
Garanti:	5 år

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	Batteri typ AAA/LR03

DRIFT OCH ANSLUTNING

Styrning:	Casambi
Driftstemperaturområde:	5...+45°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Svart

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Montage:	Utanpåliggande, Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Längd (mm):	120
Bredd (mm):	55
Höjd (mm):	17
Vikt (kg):	0,065







